T2– piętro

YKYżo5x16mm2 z RG

HDGs2x1,5– PWP3

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S301 B–10A | YDYp 3(4,5)x1,5mm2 | 0,45kW | Oswietlenie – Mieszkanie 104 |
| 2 | S301 B–10A | YDYp 3(4,5)x1,5mm2 | 0,07kW | Oswietlenie – Mieszkanie 104 |
| 3 | S301 B–10A | YDYp 3(4,5)x1,5mm2 | 1,1kW | Oswietlenie – Mieszkanie 103 |
| 4 | S301 B–10A | YDYp 3(4,5)x1,5mm2 | 0,07kW | Oswietlenie – Mieszkanie 103 |
| 5 | S301 B–10A | YDYp 3(4,5)x1,5mm2 | 1,1kW | Oswietlenie – Mieszkanie 102 |
| 6 | S301 B–10A | YDYp 3(4,5)x1,5mm2 | 0,07kW | Oswietlenie – Mieszkanie 102 |
| 7 | S301 B–10A | YDYp 3(4,5)x1,5mm2 | 0,45kW | Oswietlenie – Mieszkanie 101 |
| 8 | S301 B–10A | YDYp 3(4,5)x1,5mm2 | 0,07kW | Oswietlenie – Mieszkanie 101 |
| 9 | S301 B–10A | YDYp 3(4,5)x1,5mm2 | 1,1kW | Oswietlenie – Mieszkanie 106 |
| 10 | S301 B–10A | YDYp 3(4,5)x1,5mm2 | 0,07kW | Oswietlenie – Mieszkanie 106 |
| 11 | S301 B–10A | YDYp 3(4,5)x1,5mm2 | 1,1kW | Oswietlenie – Mieszkanie 105 |
| 12 | S301 B–10A | YDYp 3(4,5)x1,5mm2 | 0,07kW | Oswietlenie – Mieszkanie 105 |
| 13 | S301 B–10A | YDYp 3(4,5)x1,5mm2 | 0,8kW | Oswietlenie – pom. nr 108,109 |
| 14 | S301 B–10A | YDYp 3(4,5)x1,5mm2 | 0,53kW | Oswietlenie – pom. nr 110,111,112,113 |
| 15 | S301 B–10A | YDYp 3(4,5)x1,5mm2 | 0,07kW | Oswietlenie – pom. nr 114 |
| 16 | S301 B–10A | rezerwa | | |
| 17 | S301 B–10A | rezerwa | | |
| 18 | S301 B–10A | rezerwa | | |
| 21 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 104 |
| 22 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 104 |
| 23 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 104 |
| 24 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 104 |
| 25 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 104 |
| 26 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 103 |
| 27 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 103 |
| 28 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 103 |
| 29 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 103 |
| 30 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 103 |
| 31 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 103 |
| 32 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 102 |
| 33 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 102 |
| 34 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 2,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 102 |
| 35 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 2,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 102 |
| 36 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 2,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 102 |
| 37 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 2,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 102 |
| 38 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 2,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 101 |
| 39 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 2,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 101 |
| 40 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 2,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 101 |
| 41 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 101 |
| 42 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 101 |
| 43 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 101 |
| 44 | P344C 25A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 2,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 101 |
| 45 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 2,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 106 |
| 46 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 2,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 106 |
| 47 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 2,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 106 |
| 48 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 2,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 106 |
| 49 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 106 |
| 50 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 2,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 105 |
| 51 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 2,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 105 |
| 52 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 2,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 105 |
| 53 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 2,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 105 |
| 54 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– Mieszkanie 105 |
| 55 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– pom. nr 111,113 |
| 56 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– pom. nr 112 |
| 57 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– pom. nr 108,109 |
| 58 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– pom. nr 108,109 |
| 59 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– pom. nr 108 |
| 60 | P312B 16A/30mA | YDYp 3x2,5mm2 | 1,0kW | Gniazda 1–fazowe– pom. nr 115 |
| 61 | P312B 16A/30mA | rezerwa | | |
| 19 | P344C 25A/30mA | YDYp 5x4mm2 | 5kW | Wypust 3–fazowy – zasilanie kluchenki– Mieszkanie 104 |
| 29 | P344C 25A/30mA | YDYp 5x4mm2 | 5kW | Wypust 3–fazowy – zasilanie kluchenki– Mieszkanie 103 |
| 39 | P344C 25A/30mA | YDYp 5x4mm2 | 5kW | Wypust 3–fazowy – zasilanie kluchenki– Mieszkanie 102 |
| 49 | P344C 25A/30mA | YDYp 5x4mm2 | 5kW | Wypust 3–fazowy – zasilanie kluchenki– Mieszkanie 101 |
| 59 | P344C 25A/30mA | YDYp 5x4mm2 | 5kW | Wypust 3–fazowy – zasilanie kluchenki– Mieszkanie 106 |
| 69 | P344C 25A/30mA | YDYp 5x4mm2 | 5kW | Wypust 3–fazowy – zasilanie kluchenki– Mieszkanie 105 |
| 79 | P344C 25A/30mA | rezerwa | | |
| 20 | P302 25A/30mA | S301 C–6A + S301 B–16A | 1,5mm2 | włącznik |
| | | YDYp 3x2,5mm2 | 2kW | nagrzewenica elektryczna DH–160/20 |
| 17 | P302 25A/30mA | S301 C–6A + S301 B–16A | 1,5mm2 | włącznik |
| | | YDYp 3x2,5mm2 | 2kW | |

16A

DEHNventil

Wyłącznik oświetlenia awaryjnego
YDYp 2x1,5mm2



T2 Pz=67,3kW Ps=27,9kW Js=47,8A

STUDIOPROJEKT
Zbigniew Zalesiak Natalia Szymona Tita
stidioprojekt@o2.pl

Obiekt: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Adres: [illegible]
Temat opracow.: PLAN INSTALACJI SIŁOWYCH, OŚWIETLENIOWO– PRZEWODÓW
Branża: Projektant: Podpis
Sprawdził: Projektował: Skala: Data:
Przedmiar: Rzut: Nr projektu:
Specyfikacja: Rodzaj opracow.: Stopień:
Zbigniew Zalesiak 12.2012
Natalia Szymona Titz
Uwaga: Wszelkie zmiany projektowe, jak również wszelkie prace budowlane należy konsultować z projektantem. Nieprzestrzeganie powyższego zwalnia projektanta z odpowiedzialności za ewentualne szkody.